

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курган (3522)50-90-47  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Ноябрьск(3496)41-32-12

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саранск (8342)22-96-24  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

[www.diora.nt-rt.ru](http://www.diora.nt-rt.ru) || [dru@nt-rt.ru](mailto:dru@nt-rt.ru)

# Технические характеристики на светодиодные светильники для торговых площадей Quadro Track 30 Вт, 20 Вт, 10 Вт

**DIORA**  
Производство LED светильников

## Diora Quadro Track



### Назначение

Освещение гипер- и супермаркетов, гостиниц и отелей, ТРЦ, бутиков, конференц-залов, ресторанов и кафе, офисов

### О светильнике

Высокое качество света: индекс цветопередачи Ra > 85, равномерность цветовой температуры, минимальная пульсация создают комфортную световую среду в торговом зале и подчеркивают преимущества товаров.

Легкий монтаж: малая масса светильника, возможность подключения к стандартному шинопроводу и регулировка в двух плоскостях значительно облегчают монтаж и обслуживание светильников.

Экономичность: высокая световая отдача сокращает затраты на электроэнергию.

Надежность: большое количество светодиодов, равномерно распределенных на плате, позволяет им работать в оптимальном температурном режиме. Источник питания с гальванической развязкой соответствует требованиям ГОСТ по ЭМС, коэффициенту мощности и пульсации



## ОПИСАНИЕ

### Установка

Монтаж в шинопровод с помощью адаптера, установленного на корпусе светильника

### Электрическое подключение

Подключение к шинопроводу с помощью токоприемных клемм

### Конструкция

Светодиодная плата из алюминия обладает высокой прочностью и выполняет роль корпуса. Благодаря большой площади эффективно отводится тепло от светодиодов. Источник питания устанавливается в монтажную коробку с токоприемными клеммами.

### Драйвер

Одностадийный двухкаскадный с гальванической развязкой и активным корректором мощности.

### Оптическая часть

Групповая оптика из стабилизированного ударопрочного оптического поликарбоната

### Комплект поставки

Светильник с источником питания и адаптером в сборе

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Quadro Track 10/1300 Д

Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	1300
Световая отдача, лм/Вт	130
Кривая силы света (КСС)	косинусная Д
Угол расходимости светового потока	115
Габаритные размеры (без крепления)	195 x 195 x 136
Установочные размеры (с креплением)	195 x 195 x 136
Масса нетто, кг	0.58
Масса брутто, кг	0.7
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	227x212x92
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.004427
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	144
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	85
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Ударопрочность (ИК)	03
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Quadro Track 10/1300 Г60

Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	1300
Световая отдача, лм/Вт	130
Кривая силы света (КСС)	глубокая Г60
Угол расходимости светового потока	60
Габаритные размеры (без крепления)	195 x 195 x 136
Установочные размеры (с креплением)	195 x 195 x 136
Масса нетто, кг	0.58
Масса брутто, кг	0.7
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	227x212x92
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.004427
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	144
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	85
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Ударопрочность (ИК)	03
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Quadro Track 10/1300 K25

Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	1300
Световая отдача, лм/Вт	130
Кривая силы света (КСС)	концентрированная K25
Угол расходимости светового потока	25
Габаритные размеры (без крепления)	195 x 195 x 136
Установочные размеры (с креплением)	195 x 195 x 136
Масса нетто, кг	0.58
Масса брутто, кг	0.7
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	227x212x92
Объем упаковки, м <sup>3</sup>	0.004427
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	144
Цветовая температура, К	3000
Индекс цветопередачи, Ra	85
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Ударопрочность (ИК)	03
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Diora Quadro Track 10/1300 Г80

Мощность, Вт	10
Световой поток, лм	1300
Световая отдача, лм/Вт	130
Кривая силы света (КСС)	глубокая Г80
Угол расходимости светового потока	80
Габаритные размеры (без крепления)	195 x 195 x 136
Установочные размеры (с креплением)	195 x 195 x 136
Масса нетто, кг	0.58
Масса брутто, кг	0.7
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	227x212x92
Объем упаковки, м³	0.004427
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Напряжение питания постоянного тока, В	180..370
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	144
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	85
Коэффициент мощности заявляемый, Pf	0.95
Коэффициент пульсации светового потока, %	1
Температура эксплуатации, С	-10..40
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A++
Степень защиты от пыли и влаги	IP40
Ударопрочность (IK)	03
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

## ТИПЫ АКСЕССУАРОВ



Шинопровод для трековых светильников 1м черный



Шинопровод для трековых светильников 2м черный



Коннектор для однофазного шинпровода Т-образный черный



Коннектор для однофазного шинпровода Х-образный черный



Коннектор для однофазного шинпровода L-образный черный



Коннектор для однофазного шинпровода I-образный черный

Модель	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	КСС	Артикул
Diora Quadro Track 10/1300 Д 3К Black	10	1300	3000	косинусная Д	DQT10-D-3K-B
Diora Quadro Track 10/1300 Д 4К Black	10	1300	4000	косинусная Д	DQT10-D-4K-B
Diora Quadro Track 10/1300 Д 5К Black	10	1300	5000	косинусная Д	DQT10-D-5K-B

Diora Quadro Track 10/1300 Д 6K Black	10	1300	6000	косинусная Д	DQT10-D-6K-B
Diora Quadro Track 10/1400 Д 3K White	10	1400	3000	косинусная Д	DQT10-D-3K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Д 4K White	10	1400	4000	косинусная Д	DQT10-D-4K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Д 5K White	10	1400	5000	косинусная Д	DQT10-D-5K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Д 6K White	10	1400	6000	косинусная Д	DQT10-D-6K-W
Diora Quadro Track 20/2600 Д 3K Black	20	2600	3000	косинусная Д	DQT20-D-3K-B
Diora Quadro Track 20/2600 Д 4K Black	20	2600	4000	косинусная Д	DQT20-D-4K-B
Diora Quadro Track 20/2600 Д 5K Black	20	2600	5000	косинусная Д	DQT20-D-5K-B
Diora Quadro Track 20/2600 Д 6K Black	20	2600	6000	косинусная Д	DQT20-D-6K-B
Diora Quadro Track 20/2900 Д 3K White	20	2900	3000	косинусная Д	DQT20-D-3K-W
Diora Quadro Track 20/2900 Д 4K White	20	2900	4000	косинусная Д	DQT20-D-4K-W
Diora Quadro Track 20/2900 Д 5K White	20	2900	5000	косинусная Д	DQT20-D-5K-W
Diora Quadro Track 20/2900 Д 6K White	20	2900	6000	косинусная Д	DQT20-D-6K-W
Diora Quadro Track 30/3800 Д 3K Black	30	3800	3000	косинусная Д	DQT30-D-3K-B
Diora Quadro Track 30/3800 Д 4K Black	30	3800	4000	косинусная Д	DQT30-D-4K-B

Diora Quadro Track 30/3800 Д 5K Black	30	3800	5000	косинусная Д	DQT30-D-5K-B
Diora Quadro Track 30/3800 Д 6K Black	30	3800	6000	косинусная Д	DQT30-D-6K-B
Diora Quadro Track 30/4300 Д 3K White	30	4300	3000	косинусная Д	DQT30-D-3K-W
Diora Quadro Track 30/4300 Д 4K White	30	4300	4000	косинусная Д	DQT30-D-4K-W
Diora Quadro Track 30/4300 Д 5K White	30	4300	5000	косинусная Д	DQT30-D-5K-W
Diora Quadro Track 30/4300 Д 6K White	30	4300	6000	косинусная Д	DQT30-D-6K-W
Diora Quadro Track 10/1300 Г60 3K Black	10	1300	3000	глубокая Г60	DQT10-G60-3K-B
Diora Quadro Track 10/1300 Г60 4K Black	10	1300	4000	глубокая Г60	DQT10-G60-4K-B
Diora Quadro Track 10/1300 Г60 5K Black	10	1300	5000	глубокая Г60	DQT10-G60-5K-B
Diora Quadro Track 10/1300 Г60 6K Black	10	1300	6000	глубокая Г60	DQT10-G60-6K-B
Diora Quadro Track 10/1400 Г60 3K White	10	1400	3000	глубокая Г60	DQT10-G60-3K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Г60 4K White	10	1400	4000	глубокая Г60	DQT10-G60-4K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Г60 5K White	10	1400	5000	глубокая Г60	DQT10-G60-5K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Г60 6K White	10	1400	6000	глубокая Г60	DQT10-G60-6K-W
Diora Quadro Track 20/2600 Г60 3K Black	20	2600	3000	глубокая Г60	DQT20-G60-3K-B
Diora Quadro Track 20/2600 Г60 4K Black	20	2600	4000	глубокая Г60	DQT20-G60-4K-B
Diora Quadro Track 20/2600 Г60 5K Black	20	2600	5000	глубокая Г60	DQT20-G60-5K-B

Diora Quadro Track 20/2600 Г60 6K Black	20	2600	6000	глубокая Г60	DQT20-G60-6K-B
Diora Quadro Track 20/2900 Г60 3K White	20	2900	3000	глубокая Г60	DQT20-G60-3K-W
Diora Quadro Track 20/2900 Г60 4K White	20	2900	4000	глубокая Г60	DQT20-G60-4K-W
Diora Quadro Track 20/2900 Г60 5K White	20	2900	5000	глубокая Г60	DQT20-G60-5K-W
Diora Quadro Track 20/2900 Г60 6K White	20	2900	6000	глубокая Г60	DQT20-G60-6K-W
Diora Quadro Track 30/3800 Г60 3K Black	30	3800	3000	глубокая Г60	DQT30-G60-3K-B
Diora Quadro Track 30/3800 Г60 4K Black	30	3800	4000	глубокая Г60	DQT30-G60-4K-B
Diora Quadro Track 30/3800 Г60 5K Black	30	3800	5000	глубокая Г60	DQT30-G60-5K-B
Diora Quadro Track 30/3800 Г60 6K Black	30	3800	6000	глубокая Г60	DQT30-G60-6K-B
Diora Quadro Track 30/4300 Г60 3K White	30	4300	3000	глубокая Г60	DQT30-G60-3K-W
Diora Quadro Track 30/4300 Г60 4K White	30	4300	4000	глубокая Г60	DQT30-G60-4K-W
Diora Quadro Track 30/4300 Г60 5K White	30	4300	5000	глубокая Г60	DQT30-G60-5K-W
Diora Quadro Track 30/4300 Г60 6K White	30	4300	6000	глубокая Г60	DQT30-G60-6K-W
Diora Quadro Track 10/1300 Г80 3K Black	10	1300	3000	глубокая Г80	DQT10-G80-3K-B
Diora Quadro Track 10/1300 Г80 4K Black	10	1300	4000	глубокая Г80	DQT10-G80-4K-B
Diora Quadro Track 10/1300 Г80 5K Black	10	1300	5000	глубокая Г80	DQT10-G80-5K-B
Diora Quadro Track 10/1300 Г80 6K Black	10	1300	6000	глубокая Г80	DQT10-G80-6K-B

Diora Quadro Track 10/1400 Г80 3K White	10	1400	3000	глубокая Г80	DQT10-G80-3K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Г80 4K White	10	1400	4000	глубокая Г80	DQT10-G80-4K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Г80 5K White	10	1400	5000	глубокая Г80	DQT10-G80-5K-W
Diora Quadro Track 10/1400 Г80 6K White	10	1400	6000	глубокая Г80	DQT10-G80-6K-W
Diora Quadro Track 10/1300 K25 3K Black	10	1300	3000	концентрированная K25	DQT10-K25-3K-B
Diora Quadro Track 10/1300 K25 4K Black	10	1300	4000	концентрированная K25	DQT10-K25-4K-B
Diora Quadro Track 10/1300 K25 5K Black	10	1300	5000	концентрированная K25	DQT10-K25-5K-B
Diora Quadro Track 10/1300 K25 6K Black	10	1300	6000	концентрированная K25	DQT10-K25-6K-B
Diora Quadro Track 10/1400 K25 3K White	10	1400	3000	концентрированная K25	DQT10-K25-3K-W
Diora Quadro Track 10/1400 K25 4K White	10	1400	4000	концентрированная K25	DQT10-K25-4K-W
Diora Quadro Track 10/1400 K25 5K White	10	1400	5000	концентрированная K25	DQT10-K25-5K-W
Diora Quadro Track 10/1400 K25 6K White	10	1400	6000	концентрированная K25	DQT10-K25-6K-W
Diora Quadro Track 20/2600 Г80 3K Black	20	2600	3000	глубокая Г80	DQT20-G80-3K-B
Diora Quadro Track 20/2600 Г80 4K Black	20	2600	4000	глубокая Г80	DQT20-G80-4K-B
Diora Quadro Track 20/2600 Г80 5K Black	20	2600	5000	глубокая Г80	DQT20-G80-5K-B
Diora Quadro Track 20/2600 Г80 6K Black	20	2600	6000	глубокая Г80	DQT20-G80-6K-B
Diora Quadro Track 20/2900 Г80 3K White	20	2900	3000	глубокая Г80	DQT20-G80-3K-W



Diora Quadro Track 20/2900 Г80 4K White	20	2900	4000	глубокая Г80	DQT20-G80-4K-W
Diora Quadro Track 20/2900 Г80 5K White	20	2900	5000	глубокая Г80	DQT20-G80-5K-W
Diora Quadro Track 20/2900 Г80 6K White	20	2900	6000	глубокая Г80	DQT20-G80-6K-W
Diora Quadro Track 20/2600 K25 3K Black	20	2600	3000	концентрированна я K25	DQT20-K25-3K-B
Diora Quadro Track 20/2600 K25 4K Black	20	2600	4000	концентрированна я K25	DQT20-K25-4K-B
Diora Quadro Track 20/2600 K25 5K Black	20	2600	5000	концентрированна я K25	DQT20-K25-5K-B
Diora Quadro Track 20/2600 K25 6K Black	20	2600	6000	концентрированна я K25	DQT20-K25-6K-B
Diora Quadro Track 20/2900 K25 3K White	20	2900	3000	концентрированна я K25	DQT20-K25-3K-W
Diora Quadro Track 20/2900 K25 4K White	20	2900	4000	концентрированна я K25	DQT20-K25-4K-W
Diora Quadro Track 20/2900 K25 5K White	20	2900	5000	концентрированна я K25	DQT20-K25-5K-W
Diora Quadro Track 20/2900 K25 6K White	20	2900	6000	концентрированна я K25	DQT20-K25-6K-W
Diora Quadro Track 30/3800 Г80 3K Black	30	3800	3000	глубокая Г80	DQT30-G80-3K-B
Diora Quadro Track 30/3800 Г80 4K Black	30	3800	4000	глубокая Г80	DQT30-G80-4K-B
Diora Quadro Track 30/3800 Г80 5K Black	30	3800	5000	глубокая Г80	DQT30-G80-5K-B
Diora Quadro Track 30/3800 Г80 6K Black	30	3800	6000	глубокая Г80	DQT30-G80-6K-B
Diora Quadro Track 30/4300 Г80 3K White	30	4300	3000	глубокая Г80	DQT30-G80-3K-W
Diora Quadro Track 30/4300 Г80 4K White	30	4300	4000	глубокая Г80	DQT30-G80-4K-W

Diora Quadro Track 30/4300 Г80 5K White	30	4300	5000	глубокая Г80	DQT30-G80-5K-W
Diora Quadro Track 30/4300 Г80 6K White	30	4300	6000	глубокая Г80	DQT30-G80-6K-W
Diora Quadro Track 30/3800 K25 3K Black	30	3800	3000	концентрированная K25	DQT30-K25-3K-B
Diora Quadro Track 30/3800 K25 4K Black	30	3800	4000	концентрированная K25	DQT30-K25-4K-B
Diora Quadro Track 30/3800 K25 5K Black	30	3800	5000	концентрированная K25	DQT30-K25-5K-B
Diora Quadro Track 30/3800 K25 6K Black	30	3800	6000	концентрированная K25	DQT30-K25-6K-B
Diora Quadro Track 30/4300 K25 3K White	30	4300	3000	концентрированная K25	DQT30-K25-3K-W
Diora Quadro Track 30/4300 K25 4K White	30	4300	4000	концентрированная K25	DQT30-K25-4K-W
Diora Quadro Track 30/4300 K25 5K White	30	4300	5000	концентрированная K25	DQT30-K25-5K-W
Diora Quadro Track 30/4300 K25 6K White	30	4300	6000	концентрированная K25	DQT30-K25-6K-W

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

**Алматы** (7273)495-231  
**Ангарск** (3955)60-70-56  
**Архангельск** (8182)63-90-72  
**Астрахань** (8512)99-46-04  
**Барнаул** (3852)73-04-60  
**Белгород** (4722)40-23-64  
**Благовещенск** (4162)22-76-07  
**Брянск** (4832)59-03-52  
**Владивосток** (423)249-28-31  
**Владикавказ** (8672)28-90-48  
**Владимир** (4922)49-43-18  
**Волгоград** (844)278-03-48  
**Вологда** (8172)26-41-59  
**Воронеж** (473)204-51-73  
**Екатеринбург** (343)384-55-89  
**Иваново** (4932)77-34-06  
**Ижевск** (3412)26-03-58  
**Иркутск** (395)279-98-46  
**Казань** (843)206-01-48

**Калининград** (4012)72-03-81  
**Калуга** (4842)92-23-67  
**Кемерово** (3842)65-04-62  
**Киров** (8332)68-02-04  
**Коломна** (4966)23-41-49  
**Кострома** (4942)77-07-48  
**Краснодар** (861)203-40-90  
**Красноярск** (391)204-63-61  
**Курган** (3522)50-90-47  
**Курск** (4712)77-13-04  
**Липецк** (4742)52-20-81  
**Магнитогорск** (3519)55-03-13  
**Москва** (495)268-04-70  
**Мурманск** (8152)59-64-93  
**Набережные Челны** (8552)20-53-41  
**Нижний Новгород** (831)429-08-12  
**Новокузнецк** (3843)20-46-81  
**Новосибирск** (383)227-86-73  
**Ноябрьск** (3496)41-32-12

**Омск** (3812)21-46-40  
**Орел** (4862)44-53-42  
**Оренбург** (3532)37-68-04  
**Пенза** (8412)22-31-16  
**Пермь** (342)205-81-47  
**Петрозаводск** (8142)55-98-37  
**Псков** (8112)59-10-37  
**Ростов-на-Дону** (863)308-18-15  
**Рязань** (4912)46-61-64  
**Самара** (846)206-03-16  
**Санкт-Петербург** (812)309-46-40  
**Саранск** (8342)22-96-24  
**Саратов** (845)249-38-78  
**Севастополь** (8692)22-31-93  
**Симферополь** (3652)67-13-56  
**Смоленск** (4812)29-41-54  
**Сочи** (862)225-72-31  
**Ставрополь** (8652)20-65-13  
**Сургут** (3462)77-98-35

**Сыктывкар** (8212)25-95-17  
**Тамбов** (4752)50-40-97  
**Тверь** (4822)63-31-35  
**Тольятти** (8482)63-91-07  
**Томск** (3822)98-41-53  
**Тула** (4872)33-79-87  
**Тюмень** (3452)66-21-18  
**Улан-Удэ** (3012)59-97-51  
**Ульяновск** (8422)24-23-59  
**Уфа** (347)229-48-12  
**Хабаровск** (4212)92-98-04  
**Чебоксары** (8352)28-53-07  
**Челябинск** (351)202-03-61  
**Череповец** (8202)49-02-64  
**Чита** (3022)38-34-83  
**Якутск** (4112)23-90-97  
**Ярославль** (4852)69-52-93

**Россия** +7(495)268-04-70

**Казахстан** +7(7172)727-132

**Киргизия** +996(312)96-26-47

[www.diora.nt-rt.ru](http://www.diora.nt-rt.ru) || [dru@nt-rt.ru](mailto:dru@nt-rt.ru)